

TECHNISCHE GEGEVENS

Bernafon Charger Plus miniBTE R

De oplader is ontworpen voor Encanta miniBTE R (MNB R)-hoortoestellen. Er kan draadloos mee worden opgeladen en de hoortoestellen worden in 2 uur volledig opgeladen. De oplader heeft een ingebouwde powerbank.

Technische eigenschappen

- Draadloos opladen
- Met ingebouwde powerbank
- Powerbank kan de hoortoestellen 3 keer volledig opladen
- Ontworpen om de hoortoestellen tijdens transport te beschermen
- Rubberen voetjes voor stabiliteit
- Magnetische koppeling – zorgt voor een correcte plaatsing van de hoortoestellen bij het opladen
- Ontworpen voor verschillende lengtes slangetjes en soorten oorstukjes



Voor informatie over compatibiliteit kunt u terecht op www.bernafon.nl/support/compatibility-guide

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5°C tot +40°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en opslagomstandigheden

De temperatuur en luchtvochtigheid mogen tijdens transport en opslag niet boven de vermelde limieten uitkomen:

Transport

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag

Temperatuur: -20°C tot +30°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam	Bernafon Charger Plus MNB R
Dimensies	H 68,6 mm / B 81,9 mm / D 47,5 mm
Gewicht	110 g
Kleur	Zwart
Voedingskabel	USB-A naar USB-C Afnembare kabel, lengte 150 cm
Statusindicator	3 LED's die de status aangeven van 0 tot 100% LED-lampje op de oplader wanneer deze is aangesloten op een voeding: Geeft de oplaadstatus van de powerbank aan. LED-lampje op de oplader wanneer deze is losgekoppeld van een voedingsbron: Geeft het batterijniveau van de powerbank aan. LED-lampje op de hoortoestellen bij opladen: geeft de oplaadmodus aan
Oplaaftijd voor hoortoestellen	Max 2 uur afhankelijk van beginstand batterij Temperatuur: +15°C tot +35°C Max 6 uur afhankelijk van beginstand batterij Temperatuur: +5°C tot +15°C en +35°C tot +40°C
Oplaaftijd voor de powerbankbatterij	Max 4 uur afhankelijk van beginstand batterij Temperatuur: +15°C tot +35°C
Bijgeleverde stroomvoorziening	Meegeleverde netadapter
Ingangsspanning van oplader	5 V DC
Ingangsstroom oplader	< 0,5 A
Aangesloten aan externe apparatuur	Wanneer deze apparatuur wordt aangesloten op de meegeleverde netadapter, voldoet deze aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
Ingangsspanning van netadapter	100-240 V AC
Ingangsfrequentie van de netadapter	50-60 Hz
Uitgangsspanning van netadapter	5 V DC
Uitgangsstroom netadapter	1 A



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken

www.bernafon.nl

Bernafon is part of the Demant Group.

